R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0022409929 ProcesID:CS-20260114T110342-0001 DocExtID:00000008990029 BOID:001A4A1A12071FD0BCA609C826255422
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0013964676 DocID:001056939512 IA:452\cw00825p2ia2-121634480 Ver:X831D261 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV:, PageCounter: 1 owerflow 1 Marketing: Popis0: D42

DISTRIBUCE

D0000000102637453901

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
413 01 ROUDNICE NAD LABEM

NAŠE ZNAČKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001172971844	Plzeň / 14. 1. 2026

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 13. 1. 2026 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Roudnice nad Labem vedené pod názvem „ROUDNICE NAD LABEM - REKONSTRUKCE ULICE PROKOPOVA SO 401 - VO“ se nachází zařízení **podzemního vedení NN, a VN, nadzemního vedení NN distribuční trafostanice VN/NN** v našem majetku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1) Základy stožárů lamp VO budou umístěny ve vzdálenosti min. 0,6m od krajního kabelu podzemního kabelového vedení VN/NN, 1 m od základu rozpojovacích, popř. přípojkových skříní a min. 5 m od základu (paty) distribuční trafostanice VN/NN napojené nadzemním vedením VN, 2 m od základu (paty) distribuční trafostanice VN/NN napojené podzemním vedením VN min., 4 m od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (výška stožáru svítidla nad 3 m), 3 m od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (výška stožáru svítidla do 3 m), 10 m od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VVN. Při opravě/údržbě těchto zařízení musí být dodržena bezpečná vzdálenost dle PNE 33 0000-6. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050, budou viditelně označeny výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o vodovod/kanalizaci/plynovod/VO/sdělovací vedení apd. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005.

   V blízkosti nadzemního vedení NN budou pro stavbu dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu, tak aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů, popř. poškození zemnící pásky.

   Toto vyjádření je vydáno pouze za účelem stanovení podmínek povolení stavby nebo povolení činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení a NENAHRAZUJE souhlas provozovatele distribučního zařízení s umístěním zařízení veřejného osvětlení na podpěrné body distribuční sítě NN ani smlouvu/dohodu o pronájmu podpěrných bodů za tímto účelem ani souhlas s umístěním kabelu VO do společného výkopu se zařízením ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:002240992 9 ProcesID:CS-20260114T110342-0001 DocExtID:00000008990002 9 BOID:001A4A1A12071FD0BCA609C826255422
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0013964676 DocID:001056939512 IA:452\cw00825p2ia2-121634480 Ver:X831D261 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 2 owerflow 1 Marketing: Popis0: D42

Případné připojení k distribuční síti NN nebo změna parametrů odběru ve stávajícím odběrném místě, přemístění měření apd. bude provedeno dle technických podmínek připojení, které jsou (budou) přílohou smlouvy ze žádosti o připojení.

Pokud by při realizaci stavby nebylo možné splnit výše uvedené podmínky a vzdálenosti od zařízení DS, je v tomto případě nutné ze strany stavebníka/investora akce předložit PDS žádost o přeložku distribučního zařízení, na základě které, bude mezi PDS a stavebníkem uzavřen smluvní vztah za účelem stanovení technických podmínek, ceny za přeložku a následné vlastní realizace přeložky. Stavba by pak mohla být realizovaná až po dokončení přeložky předmětného distribučního zařízení.

Veškeré přeložky distribučního zařízení, a to včetně změny hloubky uložení kabelů nebo dovybavení kabelového vedení chráničkami zajišťuje dle energetického zákona ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatel distribuční soustavy na náklady žadatele (investora stavby).

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění

D0000000010293745390 1

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:002240992 9 ProcesID:CS-20260114T110342-0001 DocExtID:000000089900029 BOID:001A4A1A12071FD0BCA609C826255422
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0013964676 DocID:001056939512 IA:452\cw0082 5p2ia2-121634480 Ver:X831D261 QUICK str:3 lst:2
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 3 owerflow 0 Marketing: Popis0: D42

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

D0000000102937453901